NITECORE®
The All-Round Flashlight Expert

NB10000 GEN3
INSTRUKCJA OBSŁUGI



⚠ WAŻNE

- Dziękujemy za zakup produktu NITECORE!
  Przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i postępuj zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.
- Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.
- W przypadku aktualizacji instrukcji, zapoznaj się z najnowszą wersją dostępną na oficjalnej stronie internetowej.

⚠ OSTRZEŻENIE

1. Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i podłączaj urządzenia zewnętrzne wyłącznie zgodnie ze specyfikacją zawartą w tej instrukcji.
2. Ładuj produkt co 3 miesiące, jeśli nie był używany przez dłuższy czas.
3. Temperatura pracy: -1040°C (14104°F); Temperatura przechowywania: -2060°C (-4140°F)
4. NIE zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użycia. Przestań go używać przy jakichkolwiek oznakach nieprawidłowego działania.
5. NIE używaj kabli ładujących pochodzących od nieprofesjonalnych producentów ani kabli uszkodzonych.
6. Przechowuj produkt w wentylowanych pomieszczeniach. NIE wystawiaj urządzenia na deszcz ani działanie wilgoci. Trzymaj je z dala od materiałów łatwopalnych.
7. NIE wystawiaj produktu na otwarty ogień ani wysoką temperaturę.
8. Upadki lub nadmierna siła mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
9. NIE wkładaj żadnych przewodzących ani metalowych przedmiotów do portu ładowania – może to spowodować zwarcie i eksplozję.
10. NIE demontuj ani nie modyfikuj urządzenia – może to prowadzić do eksplozji baterii, pęknięć, wycieków, obrażeń ciała, szkód materialnych i/lub innych nieprzewidywalnych zagrożeń.


⚠ BEZPIECZEŃSTWO BATERII

Nieprawidłowe użycie urządzeń z wbudowanymi akumulatorami Li-ion może prowadzić do poważnego uszkodzenia baterii lub zagrożenia bezpieczeństwa, takiego jak pożar czy eksplozja. NIE używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. NIE demontuj, nie przekłuwaj, nie zgniataj, nie rozcinaj ani nie spalaj urządzenia. W przypadku wycieku lub nietypowego zapachu natychmiast zaprzestań użytkowania. Utylizuj urządzenie/baterie zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.

DANE TECHNICZNE

Ogniwo:	Bateria Li-ion
Pojemność:	10 000 mAh 3,85V (38,5 Wh)
Energia znamionowa:	6 200 mAh 5V (TYP 2A)
Wejście:	USB-C (IN1) / (IN2) : 5V-2A / 9V-2A (18W MAKS.)
Wyjście:	USB-C (OUT1) / (OUT2): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.68A / 10V-2.25A (22.5W MAKS.) Podwójne porty: 5V-3A (15W MAKS.)
Klasa IP:	IPX5
Wymiary:	122,0mm x 59,2mm x 10,6mm / 4,80” x 2,33” x 0,42”
Waga:	150g±5g / 5,29 oz±0,1 oz (akcesoria nie są wliczone
Akcesoria:	Adapter USB-C do USB-A

WSKAŹNIKI



[Obraz urządzenia z portami oznaczonymi „IN/OUT1” i „IN/OUT2”, wskaźnikami i przyciskiem zasilania]

Produkt posiada 4 wskaźniki. 4 niebieskie wskaźniki mogą wyświetlać status ładowania i poziom naładowania.

ŁADOWANIE

Użyj kabla USB, aby podłączyć zasilacz do dowolnego portu produktu, aby rozpocząć proces ładowania. Podczas ładowania niebieskie wskaźniki będą stopniowo przechodzić od migania do stałego światła, aby wyświetlić poziom naładowania. Wszystkie 4 niebieskie wskaźniki będą świecić światłem ciągłym po pełnym naładowaniu.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Podłącz: Użyj kabla USB, aby podłączyć urządzenie zewnętrzne do dowolnego portu produktu, aby rozpocząć proces ładowania. Podczas procesu rozładowywania niebieskie wskaźniki będą wskazywać pozostałą moc.
Uwaga: Produkt zawiera adapter USB-C do USB-A. Użyj adaptera, gdy kabel ładujący ma złącze USB-A. Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie podczas rozładowywania, produkt automatycznie wyłączy wyjście, aby wydłużyć żywotność baterii.

ŁADOWANIE PRZELOTOWE (PASS-THROUGH CHARGING)

Produkt oferuje ładowanie przelotowe. Gdy jeden port jest podłączony do zasilacza w celu ładowania, drugi port jest również dostępny dla wyjścia (maks. 15W).

WYŚWIETLANIE POZIOMU NAŁADOWANIA

W trybie hibernacji krótko naciśnij przycisk zasilania, a niebieskie wskaźniki zaświecą się, aby wyświetlić poziom naładowania. Dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć niebieskie wskaźniki, lub wyłączą się one automatycznie, jeśli nie będzie żadnej operacji przez 30 sekund.

Status wskaźników	Poziom zasilania
4 świecące ciągłym światłem	75% - 100%
3 świecące ciągłym światłem	50% - 75%
2 świecące ciągłym światłem	25% - 50%
1 świecący ciągłym światłem	10% - 25%
1 migający	<10% (Prawie rozładowane, proszę jak najszybciej naładować)

Uwaga: Produkt automatycznie przejdzie w stan hibernacji, gdy przez pewien czas nie będzie żadnego wejścia ani wyjścia.

ZASTRZEŻENIE

Ten produkt jest ubezpieczony na całym świecie przez Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub roszczenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

WAŻNA UWAGA DOTYCZĄCA SERWISU GWARANCYJNEGO

Dziękujemy za zakup! Przed użyciem tego produktu, znajdź swój kod weryfikacyjny na opakowaniu i przejdź na stronę http://charger.nitecore.com/validation (lub zeskanuj kod QR obok kodu weryfikacyjnego, aby odwiedzić stronę na telefonie komórkowym). Wpisz swój kod weryfikacyjny i wymagane dane osobowe, a następnie prześlij stronę. Po weryfikacji NITECORE wyśle Ci e-mail z serwisem gwarancyjnym, umożliwiający bezpłatne przedłużenie gwarancji o 6 miesięcy. Ten e-mail i Twój zarejestrowany adres e-mail są niezbędne do ewentualnego złożenia wniosku gwarancyjnego.

SZCZEGÓŁY GWARANCJI

Nasi autoryzowani sprzedawcy i dystrybutorzy są odpowiedzialni za serwis gwarancyjny. W przypadku wystąpienia problemu objętego gwarancją, klienci mogą skontaktować się ze swoimi sprzedawcami lub dystrybutorami w sprawie roszczeń gwarancyjnych, pod warunkiem, że produkt został zakupiony od autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora. Gwarancja NITECORE jest świadczona wyłącznie na produkty zakupione z autoryzowanego źródła. Dotyczy to wszystkich produktów NITECORE®. Każdy produkt DOA / wadliwy może zostać wymieniony na nowy u lokalnego dystrybutora/sprzedawcy w ciągu pierwszych 15 dni od daty zakupu. Po 15 dniach, wszystkie wadliwe / nieprawidłowo działające produkty NITECORE® mogą zostać naprawione bezpłatnie przez okres 12 miesięcy (1 rok) od daty zakupu. Poza 12 miesiącami (1 rok) obowiązuje ograniczona gwarancja, obejmująca koszty robocizny i konserwacji, ale nie koszty akcesoriów ani części zamiennych. Aby skorzystać z opcjonalnego bezpłatnego przedłużenia gwarancji o 6 miesięcy, należy zapoznać się z sekcją „WAŻNA INFORMACJA GWARANCYJNA” w celu walidacji produktu.

Gwarancja traci ważność, jeśli produkt(y) jest/są:
1. uszkodzone, przebudowane i/lub zmodyfikowane przez nieautoryzowane osoby
2. uszkodzone w wyniku nieprawidłowej obsługi
Aby uzyskać najnowsze informacje na temat produktów i usług NITECORE®, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem NITECORE®

Importer: Skalnik Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław
www.skalnik.pl

Made in China

NB150110K25