

LATARKA

TUBE V2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysokowydajna dioda LED o maksymalnej mocy 55 lumenów
- Wbudowany akumulator Li-ion zapewniający maksymalny czas pracy do 58 godzin
- Zintegrowany inteligentny układ ładowania akumulatora Li-ion (port ładowania Micro-USB)
- Zaawansowana technologia odcięcia zasilania (APC) dla ultra-niskiego zużycia energii w stanie czuwania
- Jeden przycisk umożliwiający obsługę jedną ręką
- 2 poziomy jasności i płynna regulacja jasności (1–55 lumenów)
- Szeroki kąt wiązki światła – 100°
- Wykonana z wytrzymałego tworzywa PC
- Podwójne metalowe mocowanie na klucze wytrzymające do 35 kg
- Ekstremalnie lekka, kompaktowa i przenośna
- Odporność na upadki z wysokości do 1 metra

SPECYFIKACJA

Wymiary: 56.5 mm × 21 mm × 8 mm
Waga: 9.6 g (z baterią)

AKCESORIA

Kółko do kluczy

DANE TECHNICZNE

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	55 lm	1 lm
	1h 15min	58min
	25 m	3 m
	156 cd	22 cd
	1 m (odporność na uderzenia)	
	IP65 (odporność na wodę)	

UWAGA: Podane dane zmierzono zgodnie z międzynarodowymi standardami testowania latarek ANSI/NEMA FL1, przy użyciu wbudowanego akumulatora Li-ion (125 mAh) w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywisty czas pracy może się różnić w zależności od warunków otoczenia i użytkowania baterii.

* Płynna regulacja jasności pozwala na ustawienie wartości od 1 do 55 lumenów. W związku z tym czas pracy może wynieść od 58 godzin do 1 godziny i 15 minut w zależności od wybranego poziomu jasności.

FUNKCJA ŁADOWANIA


TUBE V2.0 wyposażony jest w inteligentny system ładowania. Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię.

Podłączanie zasilania zewnętrznego:

Jak przedstawiono na ilustracji, należy użyć kabla USB, aby podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (np. adapter USB, komputer lub inne urządzenie z portem USB) do portu Micro-USB znajdującego się z boku urządzenia, aby rozpocząć ładowanie. Czas ładowania wynosi około **1,5 godziny**.

Wskaźnik ładowania: Podczas ładowania niebieska dioda LED umieszczona w przycisku zasilania świeci się ciągłym światłem. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, dioda zgaśnie.

- TUBE V2.0 może być używany również podczas ładowania.
- Należy ponownie naładować urządzenie, gdy światło staje się słabe lub nie reaguje z powodu niskiego poziomu naładowania.



TRYB NISKI

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tryb NISKI. Ponowne naciśnięcie po ponad 3 sekundach wyłączy latarkę.

TRYB WYSOKI

Gdy latarka jest wyłączona, szybko naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć tryb WYSOKI. Ponowne naciśnięcie wyłączy latarkę.

CHWILOWE OŚWIETLENIE

Gdy latarka jest wyłączona, przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 1 sekundę, aby włączyć tryb WYSOKI (55 lumenów). Zwolnij przycisk, aby wyłączyć światło.

PŁYNNA REGULACJA JASNOŚCI

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij krótko, a następnie przytrzymaj przycisk zasilania, aby rozpocząć regulację jasności. Zwolnij przycisk, aby ustawić aktualny poziom jasności. Ponowne naciśnięcie wyłączy latarkę. Ta funkcja nie zapamiętuje ostatniego trybu.

TRYB BLOKADY

Gdy latarka jest włączona, przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy, aż dioda LED mignie raz – oznacza to wejście w tryb blokady, który zapobiega przypadkowemu włączeniu. Aby wyłączyć tryb blokady, przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy – latarka się odblokuje i włączy w trybie WYSOKIM. (Uwaga: Podczas ładowania w trybie blokady, TUBE V2.0 zostanie automatycznie odblokowany.)

⚠️ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed pierwszym użyciem naładuj baterię.
2. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, ładuj go co 3 miesiące.
3. NIE kieruj wiązki światła bezpośrednio w oczy.
4. Produkt zawiera drobne elementy – trzymaj z dala od dzieci, aby zapobiec zadławieniu lub uduszeniu.
5. NIE demontuj, nie modyfikuj ani nie przebudowuj produktu – unieważni to gwarancję i może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

SERWIS GWARANCYJNY

Wszystkie produkty NITECORE® są objęte gwarancją jakości. Wszelkie produkty uszkodzone w momencie dostawy lub wadliwe można wymienić na nowe u lokalnego dystrybutora/sprzedawcy w ciągu 15 dni od daty zakupu. Po upływie tego terminu wszystkie wadliwe/nieprawidłowo działające produkty NITECORE® mogą być naprawiane bezpłatnie w ciągu 60 miesięcy od daty zakupu. Po upływie 60 miesięcy obowiązuje ograniczona gwarancja, obejmująca koszty robocizny i konserwacji, ale nie koszty akcesoriów ani części zamiennych.

GWARANCJA ZOSTANIE UNIEWAŻNIONA, JEŚLI:

1. Produkt(y) zostanie(a) zepsuty(e), przebudowany(e) i/lub zmodyfikowany(e) przez nieuprawnione osoby;
 2. Produkt(y) zostanie(a) uszkodzony(e) w wyniku niewłaściwego użytkowania.
 3. Produkt(y) zostanie(a) uszkodzony(e) w wyniku wycieku baterii.
- Aby uzyskać najnowsze informacje na temat produktów i usług NITECORE®, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem NITECORE®.

